

Kathrein EXR 158

Artikelnummer 14315



Produkt-Highlights

- Zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf 8 Anschlüsse
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver aus
- Umschaltung erfolgt über das Koaxialkabel mit 14/18V und 0/22-kHz-Signalfrequenz
- Mit integriertem Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat- und terrestrischen Bereich
- Preemphasis zum Entzerren der Kabeldämpfung integriert
- Empfang des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver möglich
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- LNB-Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich).

Produkttyp

- Umschaltmatrix: aktiv

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz

- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

Händler-Kontaktdaten:

Elektro Beck
Rhönblick 8
97795 Schondra
09747 375
Elektro-Beck-Schondra@t-online.de
www.iq-elektro-beck-schondra.de

Ihr Ansprechpartner:

Burkard Beck
Burkard.Beck@t-online.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	08:00 - 12:00
Dienstag	08:00 - 12:00
Mittwoch	08:00 - 12:00
Donnerstag	08:00 - 12:00
Freitag	08:00 - 12:00
Samstag	09:00 - 12:00