# futuretechnik Eisser GmbH & Co. KG

## Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

# Kathrein EXR 158

Artikelnummer 14315

### Produkt-Highlights

- Zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf 8 Anschlüsse
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver aus
- Umschaltung erfolgt über das Koaxialkabel mit 14/18V und 0/22-kHz-Signalfrequenz
- Mit integriertem Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat- und terrestrischen Bereich
- Preemphase zum Entzerren der Kabeldämpfung integriert
- Empfang des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver möglich
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- LNB-Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich).

**Produkttyp**

- Umschaltmatrix: aktiv

**Schnittstellen**

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 8

**Ausstattung & Technik**

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

**Händler-Kontaktdaten:**

futuretechnik
An der Au 1 - 3
23611 Seeretz
0451 70781880
info@futuretechnik.de
www.iq-futuretechnik.de

**Ihr Ansprechpartner:**

Mike Eisser
info@futuretechnik.de

**Hinweis:** Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.