

Kathrein EXR 1512

Artikelnummer 18949



Produkt-Highlights

- Zur Verteilung von vier Sat-Ebenen und terrestrischer Signale auf 12 Anschlüsse
- Je Receiver ist nur eine Niederführung notwendig (für Twin-Receiver zwei Niederführungen)
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, low/high von jedem Receiver aus
- Umschaltung erfolgt über das Koaxialkabel mit 14/18V und 0/22-kHz-Signalfrequenz
- Mit integriertem Verstärker für geringe Anschlussdämpfungen im Sat- und terrestrischen Bereich
- Preemphasis zum Entzerren der Kabeldämpfung integriert
- Empfang des terrestrischen Bereiches auch bei ausgeschaltetem Sat-Receiver möglich
- Hohe Entkopplung zwischen den Ausgängen
- LNB-Fernspeisemöglichkeit über den Eingang horizontal low. Alle anderen Eingänge sind spannungsfrei (dadurch Betrieb mit UAS 585 möglich).

Produkttyp

- Umschaltmatrix: aktiv

Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

- Anzahl der Teilnehmergehäuse: 12

Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz

- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz

Händler-Kontaktdaten:

Sebastian Seidel
Schuhmarkt 7
19348 Perleberg
03876 613068
mobilfunk-fernsehen@t-online.de
www.iq-fernseh-seidel.de

Ihr Ansprechpartner:

Sebastian Seidel
mobilfunk-fernsehen@t-online.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	09:30 - 13:00 / 15:00 - 17:00
Dienstag	09:30 - 13:00 / 15:00 - 17:00
Mittwoch	09:30 - 13:00
Donnerstag	09:30 - 13:00 / 15:00 - 17:00
Freitag	09:30 - 13:00 / 15:00 - 17:00