

## Wisi DXR 0516 FLEXSWITCH

Artikelnummer 18956



### Produkt-Highlights

- 5 in 16 receivergespeicherter Multischalter zur Verteilung von 4 SAT-Polarisationsebenen und terrestrischen Signalen
- Netzteil-freier Betrieb
- Passiver terrestrischer Zweig
- Integrierter SAT-Verstärker für geringe Anschlussdämpfung
- Vorentzerrung zur Kompensation der Kabelschräglage
- Terrestrische Signale auch ohne Spannungsversorgung des Multischalters empfangbar
- Hohes Schirmungsmaß der Klasse A
- Kompakte Abmessungen gepaart mit installationsfreundlichen Abständen der F-Buchsen
- Kompatibel mit allen kaskadierbaren DXC 05xx Modellen

### Produkttyp

- Umschaltmatrix: passiv

### Schnittstellen

- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1
- Anzahl der Teilnehmerausgänge: 16

### Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2150 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 5 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz
- Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA): 35

### Gehäuseeigenschaften

- Breite: 20 cm
- Höhe: 17,50 cm
- Tiefe: 6 cm

### Händler-Kontaktdaten:

A1 Multimedia  
Hauptstr. 30  
25923 Süderlügum  
04663 1899860  
info@a1-multimedia.de  
www.iq-a1.de

### Ihr Ansprechpartner:

Andreas Siedler  
info@a1-multimedia.de

### Unsere Öffnungszeiten:

|            |               |
|------------|---------------|
| Montag     | 10:00 - 17:00 |
| Dienstag   | 10:00 - 17:00 |
| Mittwoch   | 10:00 - 17:00 |
| Donnerstag | 10:00 - 17:00 |
| Freitag    | 10:00 - 13:00 |