


Televes 5 in 8 Guss-Multischalter MULTRIX

Artikelnummer 3707



Produkt-Highlights

- QUAD-tauglicher Multischalter
- 5 Eingänge (1x Terrestrisch und 4 Polaritäten eines Satelliten)
- 8 TN-Ausgängen und mit integriertem Netzteil (Einzelmultischalter)
- LNB Speisung durch das integrierte Netzteil
- Kompatibel zu Quad LNB
- Kompatibel mit anderen Multischalterfamilien von Televes
- Wand- oder Hutschienenmontage
- Kurzschlussfest

Schnittstellen

- Anzahl Ausgänge: 8
- Anzahl SAT-Antennen Eingänge: 4
- Anzahl terrestrischer Antennen-Eingänge: 1

Ausstattung & Technik

- Frequenzgang-Untergrenze, SAT: 950 MHz

- Frequenzgang-Obergrenze, SAT: 2300 MHz
- Frequenzgang-Untergrenze, terrestrisch: 47 MHz
- Frequenzgang-Obergrenze, terrestrisch: 862 MHz
- Stromaufnahme pro Teilnehmer (mA): 40

Gehäuseeigenschaften

- Breite: 20,40 cm
- Höhe: 13 cm
- Tiefe: 5,70 cm

Händler-Kontaktdaten:

Radio-Elektro Stephan
Hauptstraße 72
79365 Rheinhausen
07643 1720
buero@radio-elektro-stephan.de
www.iq-stephan.de

Ihr Ansprechpartner:

Ottmar Stephan
buero@radio-elektro-stephan.de

Unsere Öffnungszeiten:

Dienstag 09:00 - 12:00
Freitag 09:00 - 12:00